

## Ba15d 13x30 mm 12V 3W C-2V



Bailey ist der Spezialist für Miniaturlampen und hat ein besonders umfangreiches Angebot an Anzeige- und Signalleuchten aufgebaut. Wenn Bailey die Lampe nicht mehr kennt, existiert sie wahrscheinlich nicht mehr. BA15d (SBC) Kleine Bajonettkappe.

|                  |                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode:     | 151430248                                                                                                                                                                              |
| Status product:  | 126 - Lopend                                                                                                                                                                           |
| Letzte Änderung: | 04-07-2024                                                                                                                                                                             |
| Mark:            | Bailey                                                                                                                                                                                 |
| ETIM-Gruppe:     | EG000028 - Leuchtmittel                                                                                                                                                                |
| ETIM Klasse:     | EC000399 - Anzeige- und Signallampe                                                                                                                                                    |
| Synonyme:        | Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe |



## Spezifikationen

|                 |                            |                               |        |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--------|
| Lampenleistung: | 3 ~ 3 W                    | Farbtemperatur:               | 2700 K |
| Lampenspannung: | 12 ~ 12 V                  | Durchmesser:                  | 14 mm  |
| Sockel:         | BA15d                      | Gesamtlänge:                  | 30 mm  |
| Technologie:    | Glühlampe                  | Geeignet für Taschenleuchten: | Nee    |
| Lampenform:     | Röhre, einseitig gesockelt | Geeignet für Anzeigewecke:    | Nee    |
| Halogen:        | Nee                        | Geeignet für Rundumleuchte:   | Nee    |
| Krypton:        | Nee                        | Nennstrom:                    | 250 mA |
| Xenon:          | Nee                        | Mittlere Nennlebensdauer:     | 2000 h |
| Farbe:          | farblos                    | Energieeffizienzklasse:       | G      |

## Verpackungsinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht  | 4.7 gr   |
| Breite   | 30 mm    |
| Höhe     | 14 mm    |
| Länge    | 14 mm    |
| CBS-code | 85392998 |

